

CombiProtect

Беспроводной комбинированный датчик движения и разбития. Оповещает о вторжении через двери и окна, дополнительно контролирует целостность стекол.

- Аутентификация для предотвращения подлога
- Оповещение о глушении, шифрование связи
- Тампер против вскрытия

Работает без замены батареи до 5 лет	Не реагирует на котов и собак весом до 20 килограмм и ростом до 50 сантиметров	Определяет движение на расстоянии до 12 метров, разбитие — до 9 метров
--------------------------------------	--	--

Принцип работы

Объединяет в себе функции двух датчиков — движения и разбития. Он определяет движение в помещении на расстоянии до 12 метров и фиксирует разбитие стекла на удалении до 9 метров от окна.

Особенности

Определяет движение даже в жарком климате благодаря методу температурной компенсации. Фильтрует ложные тревоги о разбитии из-за раскатов грома, лая собаки или гула проезжающего грузовика.

Установка и монтаж

Готов к работе из коробки: батарея уже установлена, поэтому датчик не нужно разбирать. Подключается к хабу в один клик в мобильном приложении. Монтируется за несколько минут на крепление SmartBracket.

Технические параметры

Классификация	Извещатель охранный оптико-электронный комбинированный радиоканальный
Тип датчика	Беспроводной
Способ установки	Внутри помещений
Совместимость	Работает с Hub , Hub Plus , ReX , ocBridge Plus , uartBridge
Чувствительный элемент	PIR-сенсор, электретный микрофон

Время доставки сигнала тревоги	0.15 с
Дальность выявления движения	До 12 метров
Угол обзора	По горизонтали — 88,5° По вертикали — 80°
Рекомендуемая высота установки	2.4 метра
Иммунитет к животным	Вес — до 20 кг Рост — до 50 см
Дальность определения разбития	До 9 метров
Угол обзора	180°
Чувствительность	Настраиваемая, 3 уровня
Питание	Элемент питания: батарея CR123A Напряжение питания: 3 В Срок работы от батареи — до 5 лет
Радиопrotocol Jeweller	Дальность связи с централью — до 1200 м на открытом пространстве Двусторонняя связь между устройствами Рабочие частоты — 868,0-868,6 МГц (868,7 - 869,2 МГц для стран ЕАС) Саморегулируемая мощность радиосигнала — до 20 мВт Блочное шифрование, основанное на алгоритме AES Период опроса датчика — 12—300 секунд Узнайте больше о Jeweller >
Температурный сенсор	Есть
Диапазон рабочих температур	От -10°C до +40°C
Допустимая влажность	До 75%
Антисаботаж	Защита от подлога Оповещение о глушении Тампер на открытие и отрыв
Удаленная настройка и тестирование	+
Размеры	110x65x50 мм
Вес	92 г
Сертификация	ДСТУ EN 50131, Соответствует требованиям технического регламента радиооборудования
Гарантия	Меняем и ремонтируем в течение 24 месяцев с даты продажи. Гарантия не распространяется на батарею.
Комплектация	Комбинированный датчик движения и разбития стекла CombiProtect

	Крепежная панель SmartBracket Элемент питания CR123A (предустановлен) Монтажный комплект Инструкция
--	--