

DoubleButton

Беспроводная экстренная кнопка

Без случайных нажатий

Чтобы поднять тревогу, нужно одновременно нажать две кнопки DoubleButton. Кнопки тугие и разделены пластиковой перегородкой. Ложная тревога при ношении в кармане или сумке исключена.

Без напрасных выездов патрулей

DoubleButton поддерживает [подтвержденные тревоги](#). Эта функция предполагает инструктаж пользователей: какой последовательностью нажатий поднять тревогу. И дает 100% гарантию, что тревога поднята намеренно и только уполномоченным пользователем системы.

Гарантированная доставка тревог

Экстренная кнопка передает сигнал хабу по двухстороннему радиопrotocolу [Jeweller](#). Дальность связи до 1300 метров. Успешную доставку сигнала тревоги DoubleButton подтверждает миганием светодиода. Jeweller защищает передаваемые данные шифрованием и исключает подлог устройства. При помехах в сети система Ajax переходит на свободную радиочастоту, а при глушении эфира оповещает пользователей и охранную компанию о ситуации.

PRO-технологии для любых объектов

DoubleButton соответствует требованиям профессиональных европейских охранных стандартов и может использоваться как в частных, так и коммерческих объектах. Беспроводная связь с хабом и большая дальность коммуникации обеспечивают свободу в выборе места монтажа и позволяет перемещаться с DoubleButton по территории.

Больше чем просто тревоги

Поднять тревогу — приоритетная возможность DoubleButton. Но не единственная. Передав тревожный сигнал, экстренная кнопка может включить все или определенные сирены на объекте. А также активировать сценарии автоматизации: [запустить дым-машину](#), [закрыть электрозамки](#), [опустить роллеты](#).

По-настоящему неприхотлива

Корпус DoubleButton не боится перепадов температур, пыли и брызг. Кнопки рассчитаны на тысячи нажатий. Предусмотренной батареи хватит на 5 лет. Это устройство не требует обслуживания очень долго.

Подключение без головоломок

Добавьте DoubleButton в систему и настройте — все в одном мобильном приложении для инженеров [Ajax PRO](#). Не разбирая корпус, закрепите устройство на поверхности в креплении [Holder](#). Либо повесьте на шнурок или брелок для ключей. Несколько минут, и экстренная кнопка готова к работе.

Технические характеристики

Классификация	Кнопка тревожная радиоканальная адресная
Совместимость	Работает только с хабами Ajax и ретрансляторами на OS Malevich 2.9 и выше
Защита от ложных срабатываний	Есть
Количество кнопок	2
Передача тревог	Не более чем за 0,15 с Срабатывает с первого нажатия (не требует пробуждения)
Радиопrotocol Jeweller	Дальность связи с хабом — до 1300 м на открытом пространстве Двусторонняя связь Рабочие частоты — 868,0–868,6 МГц (868,7 - 869,2 МГц для стран ЕАС) Саморегулируемая мощность радиосигнала — до 20 мВт Блочное шифрование, основанное на алгоритме AES Частотный хоппинг Узнайте больше о Jeweller >
Питание	Батарея CR2032 Напряжение питания: 3 В Срок работы от батареи — до 5 лет Узнать больше
Диапазон рабочих температур	От -10°C до +40°C
Допустимая влажность	до 75%
Класс защиты	IP55

Размеры	47 × 35 × 16 мм
Вес	17 г
Гарантия	Меняем и ремонтируем в течение 24 месяцев с даты продажи. Гарантия не распространяется на батареи. Узнать больше
Комплектация	Кнопка DoubleButton Элемент питания CR2032 (предустановлен) Инструкция