

# HomeSiren

Комнатная сирена громко сообщает о срабатывании датчиков. Устанавливается в помещении, чтобы предупредить об опасности или отпугнуть злоумышленников.

- Аутентификация для предотвращения подлога
- Оповещение о глушении, шифрование связи
- Тампер против вскрытия

Сигнализирует о постановке и снятии с охраны с помощью светодиода	При необходимости к сирене подключается внешний светодиод	Выбор нужного уровня громкости и времени звучания сигнала тревоги
---	---	---

## Принцип работы

Оповещает о срабатывании датчика с помощью звукового сигнала. Уровень громкости и продолжительность звучания сигнала настраивается в мобильном приложении.

## Особенности

Есть коннектор для подключения внешнего светодиода. Его можно вывести за пределы квартиры или офиса, чтобы контролировать статус охранной системы.

## Установка и монтаж

Готова к работе из коробки: батарея уже установлена, поэтому сирену не нужно разбирать. Подключается к хабу в один клик в мобильном приложении. Монтируется за несколько минут на крепление SmartBracket.

## Технические параметры

Классификация	Оповещатель звуковой радиоканальный
Тип сирены	Беспроводная
Способ установки	Внутри помещений
Совместимость	Работает только с <a href="#">Hub</a> , <a href="#">Hub Plus</a> и <a href="#">ReX</a>
Тип оповещения	Звуковой
Разъём для подключения внешнего светодиода	Есть
Уровень громкости звука	Настраиваемый, 81—105 дБ на дистанции 1 м

Время звучания тревоги	Настраиваемое, 3—180 с
Индикация состояний постановки/снятия с охраны	Есть
Время доставки сигнала тревоги	0.15 с
Питание	Элемент питания: 2 батареи CR123A Напряжение питания: 3 В Срок работы от батареи — до 5 лет
Радиопrotocol Jeweller	Дальность связи с централью — до 2000 м на открытом пространстве Двусторонняя связь между устройствами Рабочие частоты — 868,0-868,6 МГц (868,7 - 869,2 МГц для стран ЕАС) Саморегулируемая мощность радиосигнала — до 25 мВт Блочное шифрование, основанное на алгоритме AES Период опроса сирены — 12—300 секунд  <a href="#">Узнайте больше о Jeweller &gt;</a>
Температурный сенсор	Есть
Диапазон рабочих температур	От -10°C до +40°C
Допустимая влажность	До 75%
Класс защиты	IP50
Антисаботаж	Защита от подлога Оповещение о глушении Тампер на открытие и отрыв
Удаленная настройка и тестирование	+
Размеры	75x76x27 мм
Вес	97 г
Сертификация	ДСТУ EN 50131, Соответствует требованиям технического регламента радиоборудования
Гарантия	Меняем и ремонтируем в течение 24 месяцев с даты продажи. Гарантия не распространяется на батареи.
Комплектация	Комнатная сирена HomeSiren Крепежная панель SmartBracket Коннектор для LED-индикатора Две батареи CR123A (предустановлены) Монтажный комплект Инструкция