

ocBridge Plus

Модуль-приемник для подключения датчиков Ajax к проводным и гибридным системам безопасности. Интегрируется в любую проводную централь с охраняемыми проводными зонами.

- Аутентификация для предотвращения подлога
- Оповещение о глушении, шифрование связи
- Двусторонняя связь

Передаёт срабатывания с помощью сухих контактов	Может работать в импульсном и бистабильном режимах	Настраивается через конфигуратор для ПК
---	--	---

Принцип работы

При срабатывании датчика замыкает или размыкает транзисторные выходы. Проводная централь фиксирует событие и поднимает тревогу.

Особенности

Позволяет настроить датчики, провести тесты радиосвязи и зон обнаружения с помощью ПК.

Установка и монтаж

Устанавливается в корпуса проводных центральных, в герметичные корпуса или пластиковые боксы.

Технические параметры

Классификация	Приемник сигнала беспроводных датчиков
Способ установки	Внутри помещений
Совместимость	Проводные и гибридные системы безопасности
Количество охраняемых зон	8
Количество сервисных зон	4
Шлейфы	NO/NC, EOL, 2EOL
Максимальное количество датчиков	99
Supported devices	MotionProtect MotionProtect Plus CombiProtect DoorProtect FireProtect

	FireProtect Plus LeaksProtect SpaceControl GlassProtect
Время доставки сигнала тревоги	0.15 с
Питание	Клеммы +/-земля
Напряжение питания	8—14 В DC miniUSB — 5 В (только для настройки)
Радиопrotocol Jeweller	Дальность связи с централью — до 2000 м на открытом пространстве Двусторонняя связь между устройствами Рабочие частоты — 868,0–868,6 МГц (868,7 - 869,2 МГц для стран ЕАС) Саморегулируемая мощность радиосигнала — до 20 мВт Блочное шифрование, основанное на алгоритме AES Период опроса датчика — 12–300 секунд Узнайте больше о Jeweller >
Возможность подключения внешней антенны	+
Функция обновления ПО	+
Диапазон рабочих температур	От -10°C до +40°C
Допустимая влажность	До 90%
Антисаботаж	Защита от подлога Оповещение о глушении Тампер
Настройка и тестирование	Через конфигуратор для ПК Загрузить >
Интерфейс	miniUSB
Размеры	95x92x18 мм
Вес	139 г
Сертификация	ДСТУ EN 50131, Соответствует требованиям технического регламента радиооборудования
Гарантия	Меняем и ремонтируем в течение 24 месяцев с даты продажи.
Комплектация	осBridge Plus Монтажный комплект Инструкция