

12V PSU for Hub 2

Плата блока питания для подключения централи [Hub 2](#) к низковольтному источнику питания.

Питание от источника постоянного тока	Входное напряжение 8-20 В
---------------------------------------	---------------------------

Используйте [систему безопасности с фотоверификацией тревог](#) в помещениях с отсутствующим или нестабильным электроснабжением. Блок питания на 12 В позволяет подключить хаб к электросетям низкого напряжения, а также использовать резервные источники питания.

Аjax защитит ваш дом, даже если он — на колесах. С блоком питания на 12 В система безопасности может путешествовать вместе с вами, подключившись к автомобильному или портативному аккумулятору.

Совместимость

Блок питания разработан и совместим только с централью Hub 2. Имеет стандартный штекер power jack для подключения кабеля и комплектуется клеммным переходником.

Установка

Устанавливается в корпус устройства, заменяя предустановленный блок питания 110/230 В.

Технические параметры

Совместимость	Hub 2
Входное напряжение	8-20 В
Выходное напряжение	4.8 В ± 3%
Напряжение включения	8 В ± 2.5%

Напряжение выключения	6.9-7.5 В (в зависимости от нагрузки)
Максимальный входной ток	<1 А
Максимальный выходной ток	1,5 А
Подключение к сети	Гнездо разъема: 6,5 x 2 мм Штекер: 5,5 x 2,1 мм (power jack)
Размеры	98 x 70 x 17 мм
Вес	28 г
Комплектация	<ol style="list-style-type: none">1. 12V PSU для Hub 22. Клеммный переходник3. Краткая инструкция