

# LeaksProtect

Беспроводной датчик протечки за миллисекунды определяет первые признаки затопления. Устанавливается без использования инструментов.

- Аутентификация для предотвращения подлога
- Оповещение о глушении, шифрование связи
- Двусторонняя связь

Поднимает тревогу, стоит воде попасть хотя бы на одну из четырех пар контактов	Фиксирует, когда вода высыхает, и отменяет тревогу	Датчик не нужно монтировать, достаточно положить на пол, где возможны протечки
--	--	--

## Принцип работы

Определяет первые признаки затопления, стоит воде попасть на одну из четырех пар контактов на нижней стороне датчика.

## Особенности

Имеет степень защиты корпуса IP65, поэтому полностью защищен от попадания пыли и не боится влаги.

## Установка и монтаж

Устанавливается за минуту. Достаточно положить датчик на пол ванной, под стиральную или посудомоечную машину.

## Технические параметры

Классификация	Извещатель утечки воды радиоканальный
Тип датчика	Беспроводной
Способ установки	Внутри помещений
Совместимость	Работает с <a href="#">Hub</a> , <a href="#">Hub Plus</a> , <a href="#">ReX</a> , <a href="#">ocBridge Plus</a> , <a href="#">uartBridge</a>
Время доставки сигнала тревоги	0.15 с
Питание	Элемент питания: 2 батареи AAA Напряжение питания: 3 В Срок работы от батареи — до 5 лет

Радиопrotocol Jeweller	<p>Дальность связи с централью — до 1300 м на открытом пространстве</p> <p>Двусторонняя связь между устройствами</p> <p>Рабочие частоты — 868,0-868,6 МГц (868,7 - 869,2 МГц для стран ЕАС)</p> <p>Саморегулируемая мощность радиосигнала — до 20 мВт</p> <p>Блочное шифрование, основанное на алгоритме AES</p> <p>Период опроса датчика — 12—300 секунд</p> <p><a href="#">Узнайте больше о Jeweller &gt;</a></p>
Температурный сенсор	Есть
Диапазон рабочих температур	От 0°С до +50°С
Допустимая влажность	До 100%
Класс защиты	IP65
Антисаботаж	Защита от подлога Оповещение о глушении
Удаленная настройка и тестирование	+
Размеры	56x56x14 мм
Вес	40 г
Сертификация	Соответствует требованиям технического регламента радиооборудования
Гарантия	Меняем и ремонтируем в течение 24 месяцев с даты продажи. Гарантия не распространяется на батареи.
Комплектация	Датчик обнаружения протечек LeaksProtect Две батареи AAA (предустановлены) Инструкция