

MotionProtect Curtain

Датчик движения с узким углом обзора для помещений. Охраняет окна, двери и ценности

Обнаруживает движение на расстоянии до 15 метров	Работает без замены батареи до 3 лет	Передаёт тревоги на расстоянии до 1700 метров от хаба
--	--------------------------------------	---

Надёжная защита периметра помещения

В доме

С датчиком MotionProtect Curtain вы сможете поставить периметр дома под охрану и при этом спокойно передвигаться внутри. В случае проникновения система поднимет тревогу и вызовет патруль охранной компании.

В гараже

Воры не пролезут через гаражные ворота незамеченными, когда на страже MotionProtect Curtain. Датчик-штора будет работать, даже если помещение промёрзнет до -10°C .

В музее

Посетители выставки могут спокойно перемещаться по залу. Но если они зайдут за ограждение или протянут руку к предмету искусства — поднимется тревога.

В квартире с животными

При правильной установке MotionProtect Curtain обеспечит надёжную защиту и не будет реагировать даже на сенбернара.

Уникальная оптическая система

Для MotionProtect Curtain мы разработали оптическую систему из двух инфракрасных сенсоров и многогранного зеркала. Благодаря ей датчик получает в 2 раза больше информации о происходящем в охраняемой зоне и моментально реагирует на появление человека.

Вовремя обнаруживает угрозу

Не имеет значения, с какой скоростью движется злоумышленник: бежит или крадётся. Как только он попадает в поле зрения MotionProtect Curtain, датчик анализирует сигналы двух PIR-сенсоров и моментально сообщает о проникновении.

Надёжная технология радиосвязи

MotionProtect Curtain поддерживает радиосвязь с хабом на расстоянии до 1700 метров. Двусторонний протокол Jeweller защищает передаваемые данные шифрованием. А в случае помех или при попытке глушения система безопасности переходит на свободную радиочастоту, оповещая вас и охранную компанию.

Устанавливается за 2 минуты

MotionProtect Curtain подключается к системе безопасности в мобильном приложении Ajax: сканируете QR-код, добавляете датчик в комнату – и можете приступать к монтажу.

- Простое подключение через QR код
- Крепление SmartBracket для быстрого монтажа
- Мобильное приложение для настройки и тестов

Технические параметры

Классификация	Извещатель охранный оптико-электронный радиоканальный
Тип датчика	Беспроводной
Использование	В помещениях
Совместимость	Работает только с хабами Ajax и ретрансляторами
Чувствительный элемент	Два PIR-сенсора
Время доставки сигнала тревоги	0.15 секунд
Дальность выявления движения	До 15 м
Угол обзора	По горизонтали — 6° По вертикали — 90°
Чувствительность	Настраиваемая, 3 уровня
Рекомендуемая высота установки	2,4 м
Питание	Элемент питания — батарея CR123A Напряжение питания 3 В Срок работы от батареи — до 3 лет

Радиопrotocol Jeweller	<p>Дальность связи с датчиками — до 1700 м на открытом пространстве</p> <p>Двусторонняя связь между устройствами</p> <p>Рабочие частоты — 868,0–868,6 МГц (868,7 - 869,2 МГц для стран ЕАС)</p> <p>Саморегулируемая мощность радиосигнала — до 20 мВт</p> <p>Блочное шифрование, основанное на алгоритме AES</p> <p>Период опроса датчиков — 12-300 секунд</p> <p>Частотный хоппинг</p>
Температурный сенсор	Есть
Диапазон рабочих температур	От -10°C до +40°C
Допустимая влажность	До 95%
Антисаботаж	<p>Защита от подлога</p> <p>Оповещение о глушении</p> <p>Тампер на открытие и отрыв</p>
Удаленная настройка и тестирование	+
Класс защиты	IP54
Размеры	134x44x34 мм
Вес	118 г
Гарантия	Меняем и ремонтируем в течение 24 месяцев от даты продажи. Гарантия не распространяется на батареи.
Комплектация	<p>Датчик движения MotionProtect Curtain</p> <p>Крепежная панель SmartBracket</p> <p>Элемент питания CR123A (предустановлен)</p> <p>Кронштейн</p> <p>Монтажный комплект</p> <p>Инструкция</p>