

SpaceControl

Карманный брелок для управления режимами охраны. Оснащен тревожной кнопкой, чтобы вы могли сообщить близким людям и охранной компании об опасности.

- Аутентификация для предотвращения подлога
- Оповещение о глушении, шифрование связи
- Двусторонняя связь

Вызывает подмогу в экстренных ситуациях	Активирует полную или частичную охрану	Сообщает о выполнении команды световой индикацией
---	--	---

Принцип работы

Управляет режимами охраны и отправляет сигнал тревоги на пульт по нажатию одной кнопки на брелоке.

Особенности

Подменить устройство и отправить фальшивый сигнал не получится благодаря аутентификации.

Подключение и настройка

Брелок оснащен батареей, поэтому готов к работе из коробки. Подключается к хабу в один клик в мобильном приложении.

Технические параметры

Классификация	4-х кнопочный брелок с подтверждением доставки команд
Совместимость	Работает с хабами Ajax , ретрансляторами, ocBridge Plus , uartBridge
Количество кнопок	4
Защита от случайных нажатий	Есть, двойное или длинное нажатие (версия прошивки 5.54.1.0 и выше. Дата производства от 19 марта 2020)
Программное отключение тревожной кнопки	Есть
Питание	Элемент питания: батарея CR2032 Напряжение питания: 3 В Срок работы от батареи — до 5 лет

Радиопrotocol Jeweller	<p>Дальность связи с централью — до 1300 м на открытом пространстве</p> <p>Двусторонняя связь между устройствами</p> <p>Рабочие частоты — 868,0-868,6 МГц (868,7 - 869,2 МГц для стран ЕАС)</p> <p>Саморегулируемая мощность радиосигнала — до 20 мВт</p> <p>Блочное шифрование, основанное на алгоритме AES</p> <p>Узнайте больше о Jeweller ></p>
Диапазон рабочих температур	От -25°C до +50°C
Допустимая влажность	До 95%
Размеры	65 × 37 × 10 мм
Вес	13 г
Сертификация	ДСТУ EN 50131, Соответствует требованиям технического регламента радиоборудования
Гарантия	Меняем и ремонтируем в течение 24 месяцев с даты продажи. Гарантия не распространяется на батареи.
Комплектация	<p>Брелок SpaceControl</p> <p>Батарея CR2032 (предустановлена)</p> <p>Инструкция</p>